

PowerBook システム起動ディスク対応表

【B-Maxシリーズ】

2003.03.04現在

○=対応、→=アップデート推奨、×=非対応

PowerBook					各OS対応状況			
機種	商品コード	スペック		発売時期	9.0.4～9.2.2	X10.1～10.1.4	X10.1.5	X10.2
PowerBook G3	M7630J/A	400MHz	6xDVD	2001.4	×	→	○	○
PowerBook G3	M7633J/A	500MHz	6xDVD	2001.4	×	→	○	○
PowerBook G3	M7711J/A	400MHz	6xDVD	2001.9	×	→	○	○
PowerBook G3	M7712J/A	500MHz	6xDVD	2001.9	×	→	○	○
PowerBook G4	M7952J/A	400MHz	DVD	2001.6	×	→	○	○
PowerBook G4	M7710J/A	500MHz	DVD	2001.6	×	→	○	○
PowerBook G4	M8362J/A	500MHz	DVD	2001.10	×	→	○	○
PowerBook G4	M8363J/A	667MHz	DVD	2001.10	×	→	○	○
PowerBook G4	M8623J/A	667MHz	COMBO	2001.10	×	→	○	○
PowerBook G4	M8622J/A	500MHz	COMBO	2001.12	×	→	○	○
PowerBook G4	M8591J/A	667MHz	COMBO	2002.4	×	→	○	○
PowerBook G4	M8592J/A	800MHz	COMBO	2002.4	×	→	○	○
PowerBook 12"	M8760J/A	867MHz	COMBO	2003.1	×	×	×	○

■ B-Maxシリーズハードディスク ラインナップ		
240GB	BM240FA	BM240FB
320GB	BM320FA	—
400GB	—	BM400FB

<注意事項>

●ファームウェアのバージョンを2.4以上にしてお使いください。

Power Mac G4 (AGP)、PowerBook G3 (FireWire) の一部機種において、ファームウェアのバージョンが2.4未満場合があります。起動ディスク設定には2.4以降のバージョンが必要となるため、2.4未満の場合は、Apple社のサイト (www.apple.co.jp) からFirmware Update 2.4を行ってください。

●システムインストールは、必ず本体添付のCD-ROMから行なってください。

起動ディスクに設定する場合、必ず本体添付のシステムインストールディスク(CD-ROM)を使ってシステムをインストールしてください。

他のディスクからシステムフォルダをコピーした場合は、起動ディスクとしてお使いいただけません。

●Mac OS Xのインストールは、拡張フォーマット後に行なってください。

Mac OS Xをインストールする際、標準フォーマットでは初期化を促すメッセージが表示されます。お使いの当社FireWire HD製品を標準フォーマットされている場合は、Mac OS Xのインストールを中止し、ディスク内のデータを退避させた上で、拡張フォーマットを行っていただくをお願いします。

●起動ディスクに設定しても、他のディスクから起動してしまう場合は？

製品の電源が入ったままの状態、改めて「アップルメニュー」→「コントロールパネル」→「起動ディスク」を選択し、対象となる「システムフォルダ」を選び、システムの再起動を行ってください。それでも他のディスクから起動する場合は、一旦「システム終了」でマシンを正常に終了させてから、電源ONをやり直してください。

●起動ディスク設定時、電源ONの状態では絶対に抜かないで下さい。

トラブルの原因になります。必ずシステムを正常に終了させてから製品を取り外してください。

●起動ディスク設定時は、スリープ非対応です。

コントロールパネルの「省エネルギー設定」でスリープ設定を解除してからお使いください。

ヤノ電器株式会社

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7-3-1 Tel:078-993-0001 (代表) Fax:078-997-6491

E-mail: info@yano-el.co.jp Web: www.yano-el.co.jp

※この表に関するお問い合わせは、サポート＆サービスグループ (Tel:078-993-0010 Fax:078-997-6408) までご連絡ください。

